

## 모델명 : 거실등 600\*600

### [ Description ]

- RF SENSOR 사용
- 연속감지 기능
- PIR SENSOR 대체
- 감지거리,시간,밝기 조절 가능

\*감지거리(최대 직경2.5M)

\*리모컨 기능

[ 디밍모드(10단계), 센싱모드(시간-6단계)]

### [ 외형 ]



리모컨

### [ 전기적인 특성 ]

항목	내용	비고
Input Voltage	AC220V/60Hz	
Power Consumption	60W	
Lamp Life	50,000hr	
Beam Angle	120	
Ambient temperature	-20°C ~ 50°C	

모델명 : 거실등 60\*60

[ 거실등 장점 ]

기능	거실등	일반 형광등
움직임 감지 기능	-움직임감지 센서 내장되어 있어 가능 -움직임이 없으면 자동 off됨 (절전모드 선택시)	없음
디밍기능	디밍기능 내장	없음
소비전력	일반형광등에 비해 절반 소비	.
절전 효과	일반형광등에 비해 최대 70% 절전	.
수명	50000 hour	8000 hour
전기세	일반형광등에 비해 절반 수준	.
리모콘 기능	내장되어 있음	없음

모델명 : 거실등 600\*600

[ 리모컨 기능 ]

구분	기능	비고
디밍모드	ON - 등기구 켜짐 OFF - 등기구 꺼짐	Fade In/Out 있음
	디밍모드 - 총 10단계 조도로 구성	리모컨으로 조정가능
센싱모드	ON - 등기구 켜짐 OFF - 등기구 꺼짐	Fade In/Out 있음
	디밍모드 설정 단계로 밝기 켜짐	리모컨으로 조정가능
	센싱모드 - 센서에 의한 On/Off	Fade In/Out 있음
	동작감지 시간 조정 기능- 총6단계(30초/1분/2분/5분/10분/20분/30분)로 정해진 시간에 동작감지가 없을 경우 Off	사용자가 리모컨으로 단계의 조정으로 시간 선택이 가능

\*요구사항에 따라 변경 가능